

SINDYA



Lampade per la segnalazione delle vie di esodo, compatte e versatili



IP40



IK07

DOPPIO  
ISOLAMENTOLIXIT PRO  
BATTERIES

APPLICAZIONI  
SUGGERITE

Hospitality, Commerciale  
Industriale, Spettacolo,  
Ospedaliero, Terziario, Scuole.

### 3 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Sindya è dotata di serie di staffa per l'installazione a parete, a bandiera, a soffitto. Si completa di kit accessori per installazione a controsoffitto o a sospensione.

### 2 DISTANZE DI VISIBILITÀ

Sindya 20 garantisce una visibilità fino a 20 metri, Sindya 30 fino a 30 metri.

### PITTOGRAMMI APPLICATI


I pittogrammi conformi allo standard internazionale ISO7010 sono già applicati sui pannelli di segnalazione e sono disponibili con direzione freccia in tutte le direzioni richieste, monofacciale o bifacciale.

### MODALITÀ PUBBLICO SPETTACOLO GRAZIE AL PULSANTE MULTIFUNZIONE

Sindya è dotata di un pulsante per **programmare la lampada in modalità pubblico spettacolo**, ovvero con luminosità più bassa in SA. La modalità impostata resta sempre memorizzata, anche in caso di interruzione di corrente, per cambiare l'impostazione è necessario intervenire manualmente sul pulsante. Lo stesso pulsante serve per **avviare manualmente i test di funzionalità e autonomia**, in base al tempo di pressione dello stesso.

## PULSANTE MULTIFUNZIONE

Il pulsante posizionato sul corpo di Sindya - da azionare tramite tool apposito, tipicamente un cacciavite - consente di gestire varie funzioni.



### Avviamento test funzionale

Pressione e rilascio veloce, avviabile solo quando la lampada non è in emergenza.

### Avviamento test autonomia

Pressione per almeno 6 secondi, avviabile solo quando la lampada non è in emergenza.

### Dimming luminosità in SA


Pressione per 2 secondi, gestibile solo quando la lampada non è in emergenza

### Abilitare modalità di riposo


Abilitabile solo quando la lampada è in emergenza, basta una qualsiasi pressione del pulsante e la lampada si setta in modalità di riposo.

## SINDYA 20

### DIMENSIONI



A




B

C

A = 217 mm  
B = 176,5 mm  
C = 41 mm

## SINDYA 30

### DIMENSIONI



A



C

A = 322 mm  
B = 321,5 mm  
C = 41 mm

## DESCRIZIONE

Prodotto	SINDYA 20	SINDYA 30
Categoria prodotto	Apparecchio di segnalazione	
Modelli disponibili	Power Test, Kosmos, Central Battery	
Modalità di funzionamento	Permanente (SA)	

## SPECIFICHE TECNICHE

Installazione	Parete, a bandiera, soffitto, controsoffitto, sospesa	
Alimentazione	220/230Vac, 50-60Hz	
Batteria	Lixit ProBatteries LiFePO <sub>4</sub>	
Distanza di visibilità	20 m	30 m
Classe di isolamento	II	
Colore	Bianco RAL9003	
Sorgente luminosa	LED	
Temperatura colore	5700K	
Informazioni aggiuntive	Morsetto dedicato per la funzione di inibizione	
	Morsetto dedicato per la funzione modo di riposo	
	Pulsante di test e dimmer di luminosità	
Grado di protezione IP	IP40	
Grado di protezione IK	IK07	
Temperatura di funzionamento	da 0° a 50°C	
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 1838, ISO 3864-4, ISO 7010	
Dimensioni (L x A x P)	217x176,5x41mm	322x231,5x41 mm
Garanzia	5 anni	
Imballo multiplo	5 pezzi	

MODELLI DISPONIBILI	Codici d'ordine	Distanza di visibilità	Durata	Lixit Pro Batteries 3,2V [Ah]	Permanente (SA) - Non permanente (SE)	Grado IP	Ricarica	Compatibilità Dualcom
Power Test	 SN22340	20m	3h	1,5	SA	IP40	6h	
	 SN23340	30m	1h	1,5	SA	IP40	6h	
	 SN23540	30m	3h	3,3	SA	IP40	12h	
Kosmos	 SN32380	20m	3h	1,5	SA	IP40	6h	-
	 SN33380	30m	1h	1,5	SA	IP40	6h	-
	 SN33580	30m	3h	3,3	SA	IP40	12h	-
Central Battery	 SN52090	20m	-	-	-	IP40	-	-
	 SN53090	30m	-	-	-	IP40	-	-

## ACCESSORI SINDYA 20

**AA40700**  
Kit per installazione su controsoffitto



**AA40901**  
Kit per sospensione



**AA40900**  
Grata metallica per completa protezione della lampada



**AA50000**  
Dualcom - Telecomando gestione da remoto dell'inibizione e del modo di riposo



## SINGOLI PANNELLI SINDYA 20

<b>AA10700</b> Singolo pannello di segnalazione senza pittogramma	
<b>AA10705</b> Singolo pannello di segnalazione doppia faccia con freccia direzione basso	
<b>AA10701</b> Singolo pannello di segnalazione singola faccia con freccia direzione basso	
<b>AA10707</b> Singolo pannello di segnalazione doppia faccia con freccia direzione dx / sx	
<b>AA10702</b> Singolo pannello di segnalazione singola faccia con freccia direzione alto	
<b>AA10709</b> Singolo pannello di segnalazione doppia faccia con freccia direzione lato / basso 45°	
<b>AA10708</b> Singolo pannello di segnalazione doppia faccia con freccia direzione lato / alto 45°	

## KIT PANNELLI 5 PEZZI SINDYA 20

<b>AA10750</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione senza pittogramma	
<b>AA10755</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione doppia faccia con freccia direzione basso	
<b>AA10751</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione singola faccia con freccia direzione basso	
<b>AA10757</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione doppia faccia con freccia direzione dx / sx	
<b>AA10752</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione singola faccia con freccia direzione alto	
<b>AA10759</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione doppia faccia con freccia direzione lato / basso 45°	
<b>AA10758</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione doppia faccia con freccia direzione lato / alto 45°	

## ACCESSORI SINDYA 30

<b>AA40800</b> Kit per installazione su controsoffitto	
<b>AA40900</b> Grata metallica per completa protezione della lampada	

<b>AA40901</b> Kit per sospensione	
<b>AA50000</b> Dualcom - Telecomando gestione da remoto dell'inibizione e del modo di riposo	

## SINGOLI PANNELLI SINDYA 30

<b>AA10800</b> Singolo pannello di segnalazione senza pittogramma	
<b>AA10805</b> Singolo pannello di segnalazione doppia faccia con freccia direzione basso	
<b>AA10801</b> Singolo pannello di segnalazione singola faccia con freccia direzione basso	
<b>AA10807</b> Singolo pannello di segnalazione doppia faccia con freccia direzione dx / sx	
<b>AA10802</b> Singolo pannello di segnalazione singola faccia con freccia direzione alto	
<b>AA10809</b> Singolo pannello di segnalazione doppia faccia con freccia direzione lato / basso 45°	
<b>AA10808</b> Singolo pannello di segnalazione doppia faccia con freccia direzione lato / alto 45°	

## KIT PANNELLI 5 PEZZI SINDYA 30

<b>AA10850</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione senza pittogramma	
<b>AA10855</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione doppia faccia con freccia direzione basso	
<b>AA10851</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione singola faccia con freccia direzione basso	
<b>AA10857</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione doppia faccia con freccia direzione dx / sx	
<b>AA10852</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione singola faccia con freccia direzione alto	
<b>AA10859</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione doppia faccia con freccia direzione lato / basso 45°	
<b>AA10858</b> Kit 5 pz. pannelli di segnalazione doppia faccia con freccia direzione lato / alto 45°	